

BALIZAS RIEVTECH

Los que son de varios colores en un solo elemento tienes dos variantes sin zumbador QRL50 (IP69K) o con zumbador QRL50B (IP69K, pero el zumbador es IP54). Todas las series son a 24VDC pero sin polaridad, el común puede ser con el negativo o con el positivo. Todos vienen provistos con un metro de cable.

La conexión se hace en los diferentes cables:

QRL50 tiene cable negro (común), cable verde (luz verde), cable amarillo (luz amarilla) y cable rojo (luz roja)

QRL50B es lo mismo pero tiene un cable gris que es para el zumbador.

Las balizas QTL70 tienen también un metro de cable (6 polos) y la conexión es:

Negro: común

Verde: luz verde

Amarillo: luz amarilla (ambar)

Rojo: luz roja

Azul: luz azul

Gris: Luz blanca y/o zumbador

Por lo tanto en este si podemos hacer Rojo, verde, ambar, azul y zumbador por separado. El que activaría dos es el cable gris que es común para blanco y zumbador.

Todo es multiled, las balizas QTL70 tienen dos filas alrededor de leds de alta luminosidad.

Las referencias que necesitarías para esa combinación son:

QTL70-R + QTL70-O + QTL70-G + QTL70-B + QTL70-Z + BASE CON CABLE QTL70-BT +
ADAPTADOR SUPERIOR QA1 + TUBO QT1 + ADAPTADOR INFERIOR QA2 + BASE MONTAJE
QB1

O si te es más cómodo, puedes hacer una única referencia completa: QTL70-B-C-RGOB-24/A1-T1-A2-B1, aunque yo lo suministraría con las referencias por separado.